

# ЛАМПЫ КВАРЦЕВЫЕ ГАЛОГЕННЫЕ

КГ 220-1000-6

## ИНСТРУКЦИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

1. Лампы предназначены для эксплуатации при параллельном включении в сеть постоянного или переменного тока напряжением 220 в. Допускается эксплуатация при напряжении до 350 в, но при этом средняя продолжительность горения ламп уменьшается до 200 час.

2. Соединение лампы с токоподводящей арматурой должно производиться гибкий элемент цоколя. При этом должен быть обеспечен надежный контакт цоколя с арматурой. Искрение в месте контакта не допускается.

3. Колбы в течение всего срока эксплуатации необходимо поддерживать в чистоте. Для этого перед установкой ламп и периодически во время эксплуатации (но не реже одного раза в месяц) их следует очищать от загрязнений путем протирки ватным тампоном или хлопчатобумажной салфеткой, смоченными этиловым спиртом или ацетоном.

При попадании на колбу жидких загрязнений (жиры, растворы солей и т. д.), их следует немедленно удалять.

4. Лампы должны эксплуатироваться в горизонтальном положении. Отключение от этого положения не должно превышать 5°.

5. Температура цоколя ламп при эксплуатации не должна превышать 300°C.

Для этого, в случае необходимости, следует применять принудительное охлаждение.